
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SONY

Nazwa	Monitor profesjonalny 4K Ultra HD HDR BRAVIA Sony FW-85BZ40H
-------	---

Cena	17 286,99 zł
------	---------------------

Producent	Sony
-----------	-------------

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcje wyświetlania

Typ przyciemniania

Przyciemnianie lokalne

Urządzenie wyświetlające

LCD

Typ podświetlenia

Bezpośrednie (Full Array LED)

Dane techniczne wideo

Tryb Wide

Automatyczny / Wide zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9

Domyślne proporcje 4:3

Tak

Przetwarzanie wideo

4K X-Reality PRO

Motionflow

X-Motion Clarity, tryb automatyczny

Zgodność z materiałami HDR

Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Sygnał wizyjny

4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30, 60, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Boczne tylne + skierowane do dołu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W

Dane techniczne sieci

Tryb Wi-Fi Direct

Tak

Wi-Fi Certified

Tak

DLNA

Klient sieci domowej, urządzenie renderujące sieci domowej

Miracast (kopia ekranu)

Tak (tylko dla celów B2B)

Aktualizacja oprogramowania układowego

Tak

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Odtwarzanie z urządzeń USB (treści)

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG

Zegar ekranowy

Tak

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Google Cast

Tak

Wejścia i wyjścia

HDCP

HDCP 2.3 (HDMI 1/2/3/4)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (z boku)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (4 z boku)

Analogowe wejścia audio (łącznie)

1 (z boku)

Cyfrowe wyjścia audio

1 (z boku)

USB

2 (z boku)

Złącza sieci Ethernet

1 (z boku)

Funkcje konstrukcyjne

Kolor ramki

Czarny

Stojak na biurko

Osobno (wymagany montaż)

Zgodność z rozstawem otworów VESA®

Tak

Odległość między środkami otworów VESA®

40 x 40 cm

Ekologia i oszczędzanie energii
Rozmiar ekranu (po przekątnej)
85" (84,6")
Pobór mocy podczas pracy
189 W
Pobór mocy (w trybie czuwania)
0,50 W
Pobór mocy (w sieciowym trybie czuwania)
2,00 W (Wi-Fi)
2,00 W (LAN)
Wartość szczytowa luminancji
75% (FW-55BZ40H)
76% (FW-65BZ40H)
73% (FW-75BZ40H)
75% (FW-85BZ40H)
Zawartość ołowiu
Tak
Zawartość rtęci (mg)
0.0
Zasilanie
220–240 V prądu przemiennego
Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączenia podświetlenia
Tak
Dynamiczne sterowanie podświetleniem
Tak
Czujnik światła
Tak
Wejście zasilania prądem przemiennym
Gniazdo C8 (z tyłu)
Wymiary
Sam monitor (szer. x wys. x gł., w przybliżeniu)
189,9 x 108,9 x 7,2 cm
Monitor z podstawką (szer. x wys. x gł.) (w przybliżeniu)
189,9 x 116,2 x 44,1 cm
Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x głęb.) (w przybliżeniu)
Okolo 203,6 x 123,2 x 25,8 cm
Waga
Sam monitor
Okolo 45,8 kg
Monitor z podstawką
Okolo 47,7 kg
Karton
Okolo 62 kg
Dane techniczne wyświetlacza
Kąt widzenia (z prawej / z lewej)
178° (89°/89°)
Kąt widzenia (z góry / z dołu)
178° (89°/89°)
Rozdzielczość obrazu
QFHD
Współczynnik proporcji
16:9
System operacyjny
Android 9.0 Pie
Funkcje systemów signage

Wbudowana technologia HTML5

Tak

Multicast / IPTV (telewizja IP)

Tak

Sterowanie

Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C

1 (z boku)

Tryb Pro

Tak

Sterowanie za pośrednictwem portu IP

Tak

Automatyczne wybudzanie przez HDMI

Tak