

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



Nazwa	<b>Monitor BenQ Smart Signage 4K UHD ST8602</b>
-------	---

Cena	<b>24 000,00 zł</b>
------	---------------------

Producent	<b>BenQ</b>
-----------	-------------

## OPIS PRODUKTU

### Panel

Rozmiar ekranu: 86"

Podświetlenie / źródło światła: Direct LED

Obszar aktywny mm: 1895.0 x 1066.0

Rozdzielczość (piksele): 3840 x 2160

Jasność (typowa): 450 nitów

Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1

Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178°/178°

Format obrazu: 16:09

Żywotność światła (typowa) (godzin): 30000

Orientacja wyświetlacza: Tryb krajobrazowy

### System

System Operacyjny: Android 8.0

Pamięć systemu (GB): 3 GB

Pamięć wew. (GB): 16 GB

### Głośniki

Głośnik wewnętrzny (wzmacniacz): 2 x 12 W

SPDIF-out: 1

Złącze audio wyjście (3,5 mm): 1

### Połączenia

Video wejście: 2 x HDMI (2.0)

Video wyjście: HDMI (2.0)

USB: 2 × Typ-A (2.0) / 1 × Typ-A (3.0) dla OPS

RJ45: 1

Sterowanie

RS232: 1

Zasilanie

Napięcie: AC 100V-240V, 50/60Hz

Wyłącznik zasilania AC: 1

Pobór mocy (typowy/tryb gotowości): 450 W / 0.5 W

Cechy mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm): 1930.8 x 1109.3 x 82.4

Szerokość obramowania (góra / dół / lewo / prawo) (mm): 13.9/23.4/13.9/13.9

Waga (bez opakowania / z opakowaniem) (kg): 50.4 / 69.8

Montaż na ścianie (VESA) (mm): 600 x 400

Otoczenie

Temperatura podczas działania urządzenia: 0°C to 40°C

Temperatura przechowywania: -10°C to 60°C

Użytkowanie (godziny/dziennie): 18 / 7

Instrukcja obsługi — plik elektroniczny: x1

Języki wyświetlania na ekranie: 27

DMS: Chmura + Lokalnie

X-Sign: Tak

Akcesoria

Pilot zdalnego sterowania: 1

Kabel zasilający (według regionu): 8

Kabel VGA: 1

Kabel HDMI: 1

Kabel DP: 1

Kabel RS232: 1

Szybka instrukcja obsługi: 1

Instrukcja obsługi sieć: Online / Sieć