
Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



SONY

Nazwa	Monitor Full HD BRAVIA Sony FWD-46EX650P
Cena	0,00 zł
Producent	Sony

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Typ podświetlenia

Edge LED

Dane techniczne wyświetlacza

Rozmiar ekranu (po przekątnej)

46" (46,0")

Dynamiczny współczynnik kontrastu

ponad 1 milion

Kąt widzenia (z lewej/z prawej)

178 (89/89)

Rozdzielczość obrazu

Full HD (1920 x 1080)

Przetwarzanie wideo

X-Reality™

Motionflow

Motionflow XR 100 Hz

Dane techniczne audio

Położenie głośników

Skierowane do tyłu

Moc wyjściowa audio

10 W + 10 W

Funkcje sieciowe

Skype™

Zgodność

Aplikacja Media Remote

Tak

Przeglądarka internetowa

Tak (Opera)

Bezprzewodowa sieć LAN

Wbudowana obsługa

Funkcje zwiększające wygodę

Wyłącznik czasowy

Tak

Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem)

Tak

Odtwarzanie z pamięci USB (zawartość)

MPEG 1, MPEG 2 PS, MPEG 2 TS, AVCHD, MP4 Part 10, MP4 Part 2, DivX, WMV, MP3, WMA, LPCM, WAV, JPEG, MPO

Odtwarzanie z pamięci USB

Tak (przeglądarka USB obsługuje systemy plików FAT16, FAT32 i exFAT).

Funkcje czujnika

Czujnik światła

Tak

Dynamiczne sterowanie podświetleniem

Tak

Tryb oszczędzania energii / tryb wyłączenia podświetlenia

Tak

Funkcje konstrukcyjne

Obrotowa podstawa

Tak

Zakres obrotu podstawy

15° w lewo, 15° w prawo

Nachylenie podstawy

Tak

Zakres przechylenia podstawy

0–6° (domyślnie 6°)

Wejścia i wyjścia

Wejścia RF

1 (na dole)

Wejścia kompozytowe wideo

1 (tylne hybrydowe z komponentowym)

SCART (bez obsługi protokołu Smartlink)

1 (z tyłu)

Złącza HDMI™ (łącznie)

4 (2 z boku/2 na dole)

Analogowe wejścia audio do HDMI

1 (z boku, hybrydowe z komputerowym)

Wejście PC (D-Sub) + wejście audio (stereo mini)

1 (D-Sub: boczne; wejście audio: boczne, hybrydowe z HDMI)

Obsługa formatów wejścia PC

40x480@60Hz,

800x600@60Hz,

1280x768@60Hz-R,

1280x768@60Hz,

1360x768@60Hz,

1024x768@60Hz,

1280x1024@60Hz,

1920x1080@60Hz

Analogowe wejścia audio (łącznie)

2 (1 z tyłu, 1 z boku)

Cyfrowe wyjścia audio

1 (na dole)

Wyjście audio

1 (z boku, hybrydowe ze słuchawkowym)

Wyjścia słuchawkowe

1 (z boku, hybrydowe z wyjściem audio)

USB

2 (z boku)

Złącza sieci Ethernet

1 (na dole)

Wejście komputerowe HDMI™

Tak

Ogólne

Wymagania dotyczące zasilania (napięcie)

220–240 V prądu przemiennego

Pobór mocy (podczas działania)

Sklep: 122 W, dom: 63 W

Pobór mocy (w trybie czuwania)

0,25 W

Standardowy odstęp między środkami otworów VESA®

Ok. 300 x 300 mm

Wymiary (w przybliżeniu)

(szer. x wys. x gł.)

1074 x 651 x 60 (47,2) mm (tylko monitor)

Masa (w przybliżeniu)

Ok. 14,1 kg (tylko wyświetlacz)