

Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojektacji.pl



SONY

Nazwa **Monitor LCD Full HD Sony LMD-941W**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Specyfikacja techniczna

Jakość obrazu

Panel

Matryca aktywna a-Si TFT LCD

Rozmiar obrazu (przekątna)

227,0 mm

9 cali

Efektywny rozmiar obrazu (w poziomie i w pionie)

198,7 x 111,8 mm

Rozdzielczość (poziom x pion)

1920 x 1080 pikseli (Full HD)

Proporcje

16:9

Kolory

Ok. 16,7 miliona kolorów

Kąty widzenia

89°/89°/89°/89° (typowe) (górną/dół/lewa/prawa, kontrast > 10:1)

Wejście

Kompozytowe

BNC (x1)

1,0 Vp-p ±3 dB, z synchronizacją ujemną

SDI

BNC (x2)

HDMI

HDMI (x1) (zgodne z HDCP)

Dźwięk

Gniazdo stereofoniczne minijack (x1)

-5 dBu, 47 kΩ lub więcej

Równoległe złącze zdalnego sterowania

8-stykowe złącze modułowe (x1) (z możliwością przypisywania styków)
Szeregowe złącze zdalnego sterowania
Złącze modułowe RJ-45 (Ethernet) (x1)
(10BASE-T/100BASE-TX)
Wejście prądu stałego
4-stykowe XLR (męskie) (x1)
12 V prądu stałego (impedancja wyjściowa 0,05 Ω lub mniej)
Wyjście
Kompozytowe
BNC (x1)
SDI
BNC (x1)
Wyjście audio monitora
Gniazdo stereofoniczne minijack (x1)
Głośnik (wbudowany)
0,5 W (monofoniczny)
Wyjście słuchawkowe
Gniazdo stereofoniczne minijack (x1)
Ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
Od 100 V do 240 V prądu przemiennego
50/60 Hz
12 V prądu stałego
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (z podstawą)
222,4 x 183,5 x 161,8 mm
(z dołączonym zasilaczem sieciowym)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) (bez podstawy)
222,4 x 166,0 x 70,0 mm
(z odłączonym zasilaczem sieciowym)
Masa (z zasilaczem sieciowym)
2,6 kg
Masa (bez zasilacza sieciowego)
2,0 kg
Dołączone akcesoria
Przewód zasilania prądem przemiennym (x1)
Uchwyt do wtyczki zasilania (x1)
Zasilacz sieciowy (x1)
Uchwyt (x1)
Uchwyt do montażu na ramieniu systemu kamery (x1)
Śruby (x4)
Instrukcja obsługi (x1)
Płyta CD-ROM (x1)
Instrukcja obsługi płyty CD-ROM (x1)