

## Inteligentna Elektronika

Ul. Raduńska 36A  
83-333 Chmielno

Tel.: +48 730 90 60 90

E-mail: info@centrumprojekcji.pl



# SONY

Nazwa **Monitor referencyjny OLED TRIMASTER  
EL™ Sony BVM-E250A**

Cena **0,00 zł**

Producent **Sony**

## OPIS PRODUKTU

### Specyfikacja techniczna

Jakość obrazu

Panel

Panel OLED

Rozmiar obrazu (przekątna)

623,4 mm

Efektywny rozmiar obrazu (w poziomie i w pionie)

543,4 x 305,6 mm

Rozdzielczość (poziom x pion)

1920 x 1080 pikseli (Full HD)

Proporcje

16:9

Sprawność pikseli

99,99%

Układ sterujący panelem

10-bitowy RGB

Liczba klatek na sekundę (panel)

48 Hz / 50 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz (ustawienia 48 Hz, 60 Hz i 72 Hz są zgodne także z ustawieniami liczby klatek 1/1,001)

Kąty widzenia (specyfikacja panelu)

89°/89°/89°/89° (typowy) (w górę/dół/lewo/prawo przy współczynniku kontrastu > 10:1)

Luminancja standardowa

100 cd/m<sup>2</sup> (ustawienia od 1 do 5) 48 cd/m<sup>2</sup> (ustawienie (D-Cine)) (sygnał referencyjny 1,0 Vp-p, wejście sygnału bieli 100%)

Wejście

SDI

BNC (x2)

HDMI

HDMI (x1) (zgodne z HDCP i kolorami głębokimi)

DisplayPort

Złącze DisplayPort (x1) (Technologia DisplayPort będzie obsługiwana od wersji 1.1 oprogramowania monitora).

Gniazdo opcji

4 gniazda

Równoległe złącze zdalnego sterowania

9-stykowe D-sub (żeńskie) (x1)

Szeregowe złącze zdalnego sterowania (LAN)

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), RJ-45 (x1)

Wyjście

SDI

BNC (x1)

Wyjście prądu stałego 5 V

4-stykowe okrągłe (żeńskie) (x1)

Ogólne

Zasilanie

Od 100 V do 240 V prądu przemiennego, od 1,6 A do 0,8 A, 50/60 Hz

Pobór mocy

Normalnie około 72 W przy korzystaniu ze standardowego wejścia HDMI. Około 145 W przy maksymalnym obciążeniu, korzystaniu z czterech gniazd opcji oraz maksymalnej kompensacji luminancji zapobiegającej pogorszeniu jakości obrazu wskutek starzenia.

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

576,0 x 424,0\* x 148,0 mm \* Wysokość bez nóżek

Masa

13,0 kg

Akcesoria w zestawie

Przewód zasilający prądu przemiennego x1

Uchwyt do wtyczki zasilania x1

Uchwyt x1

Instrukcja obsługi (j. japoński, j. angielski), po 1

Płyta CD-ROM x1

Instrukcja obsługi płyty CD-ROM x1